

Diagnose Button:

Durch Drücken der Taste 5 werden am Display die Übersichtsseiten angezeigt.
Mit jedem weiteren drücken der Taste 5 wird um eine Seite weitergeblättert.
Auf der ersten Übersichtsseite wird der Gesamtzählerstand, sowie der temporäre Zählerstand angezeigt.

Code Mode:

Das Keypad kann benutzt werden, um über einen Code Modus Befehle auszuführen.
Mit drücken der * (Stern) Taste kann aus dem Betriebsbereit Zustand in den Code Modus gewechselt werden.
Dann kann durch Eingabe der unten aufgeführten Codes und durch Abschluss mit der # (Raute) Taste, der gewünschte Befehl ausgeführt werden.
Um eine Stelle im Code Modus zurückzuspringen (vertippt), einmal die * (Stern) Taste drücken.
Wurde ein gültiger Code eingegeben wird dieser ausgeführt und die Ausführung bestätigt, ansonsten wird ein Fehler angezeigt.

Übersicht der Codes:

Stand 2023 sind folgende Codes implementiert.

Code:	Aktion:
2	Schreibt die momentanen Zählerstände in den Flash Speicher
3	Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit an
4	Eingabe eines neuen Datums im Format "YYYYMMDD" (Bestätigung mit #)
5	Eingabe einer neuen Uhrzeit im Format "HHMMSS" (Bestätigung mit #)
6	Leert den Münzhopper
8	Zeigt die Becherzähler an
9	Setzt den temporären Becherzähler auf Null und schreibt alle Zähler in den Flash Speicher
10	Zeigt die Becher Spendenzähler an
11	Setzt den temporären Becher Spendenzähler auf Null und schreibt alle Zähler in den Flash Speicher
12	Zeigt die Deckelzähler an
13	Setzt den temporären Deckelzähler auf Null und schreibt alle Zähler in den Flash Speicher
14	Zeigt die Spenden Deckelzähler an
15	Setzt den temporären Spenden Deckelzähler auf Null und schreibt alle Zähler in den Flash Speicher