

## Diagnose Button:

Durch Drücken der Taste 5 werden am Display die Übersichtsseiten angezeigt.  
Mit jedem weiteren drücken der Taste 5 wird um eine Seite weitergeblättert.

Auf der ersten Übersichtsseite wird der Gesamtzählerstand, sowie der temporäre Zählerstand angezeigt.  
Um den temporären Zählerstand zu löschen, drücken und halten Sie die Taste 5 auf dieser Übersichtsseite für ca. 3 Sek, nach dem Loslassen der Taste wird der untere Zählerstand nun auf 0 zurückgesetzt.  
Alternativ können Sie auch den temporären Zählerstand im Code Modus zurücksetzen. (siehe unten)

## Code Mode:

Das Keypad kann benutzt werden, um über einen Code Modus Befehle auszuführen.  
Mit drücken der "\*" Taste kann aus dem Betriebsbereit Zustand in den Code Modus gewechselt werden.  
Die Eingabe erfolgt nach einem bis zu vierstelligen Zahlencode und einem Abschluss mit der "#" Taste.  
Wurde ein gültiger Code eingegeben wird dieser ausgeführt und die Ausführung bestätigt,  
ansonsten wird ein Fehler angezeigt.

## Übersicht der Codes:

Stand 2020 sind folgende Codes implementiert.

Code:	Aktion:
1	Setzt den temporären Becherzähler auf Null und schreibt alle Zähler in den Flash Speicher
2	Schreibt die momentanen Zählerstände in den Flash Speicher
3	Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit an
6	Leert den Münzhopper
8	Zeigt die Spendenzähler an
9	Setzt den temporären Spendenzähler auf Null und schreibt alle Zähler in den Flash Speicher